

### STEROWNIK RADIOWY

# RE-4K

Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zdalne sterowanie pracą różnych urządzeń, wykorzystać można uniwersalne sterowniki radiowe. Firma Satel posiada w swojej ofercie serię sterowników pracujących na częstotliwości 433 MHz, mogących sterować maksymalnie czterema oddzielnymi urządzeniami.

Dzięki dodatkowym funkcjom, sterowniki SATEL idealnie nadają się do współpracy z systemami alarmowymi. Oferują nie tylko funkcję załączania i wyłączenia czuwania, ale także możliwość wyzwiania opóźnienia na wejście lub alarmu napadowego.

### WŁAŚCIWOŚCI

- do 4 niezależnych, programowalnych kanałów
- obsługa do 340 pilotów
- zasięg do 100 m w terenie otwartym
- sygnalizacja niskiego napięcia baterii w pilocie
- potwierdzanie załączenia/wyłączenia czuwania/skasowania alarmu
- port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem **DLOAD10**



### DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Maksymalny pobór prądu ( $\pm 10\%$ )	65 mA
Zakres częstotliwości pracy	433,05 ÷ 434,79 MHz
Liczba niezależnych kanałów	4
Liczba obsługiwanych pilotów	340
Port RS-232	tak
Wymiary obudowy (mm)	72 x 118 x 24
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C